

## PA-20 Préamplificateur

PA-20 est un préamplificateur dont le mariage avec les amplificateurs de puissance PW-250 et PW-400 permet d'obtenir des niveaux de reproduction que les amplificateurs intégrés ne permettent pas d'atteindre tant en terme de qualité qu'en terme de puissance. PA-20 partage avec IA-60, IA-100 et IA-180, les trois amplificateurs intégrés de cette gamme, un certain nombre de fonctionnalités qui s'inscrivent dans une recherche de cohérence des produits.

L'utilisation de l'alimentation MICROMEGA **ACTS**<sup>®</sup> permet au PA-20 de reproduire les signaux les plus complexes avec une aisance et une dynamique irréprochable.

### Caractéristiques Techniques

Nombre d'entrées niveau ligne	5
Sensibilité des entrées ligne	280mV
Impédance d'entrée ligne	47kΩ
Entrée phono MM	1
Sensibilité entrée phono	5mV
Impédance d'entrée phono	47kΩ
Entrée processeur	1
Entrée Sub	1
Mode 2.1	Oui
Impédance de sortie tape	600Ω
Puissance ampli casque	2W
Impédance minimale du casque	32Ω
Impédance de sortie (1kHz)	600Ω
Bande passante (-3dB)	10Hz-100kHz
Distorsion THD (20Hz-20kHz)	< 0.02%
Consommation maximale	50W
Dimensions	430x300x70mm
Poids	6.0kg